

# MCS Agent Manual

## 팩스메시지(FMS)

---

2013-10-16

KT & Dialogue Space

## 저작권

Copyright 2010 KT & Dialogue Space Inc. All rights reserved.

본 문서의 저작권은 (주)KT와 (주)다이얼로그스페이스에 있습니다. 이 문서의 일부 혹은 전부를 (주)KT 또는 (주)다이얼로그스페이스의 허가 없이 전자적, 기계적, 음향적인 어떤 수단으로든 재생산하거나 전송할 수 없습니다. 이 문서의 내용은 제품의 기능 향상 등을 이유로 변경될 수 있습니다.

## Revision History

작 성 일	Version	작 성 자	수 정 내 역
2009. 12. 21.	0.1	김태균	초기 작성
2010. 01. 28.	0.2	김태균	설치가이드, SMS/VMS/FMS/MMS 분리
2010. 08. 09	0.3	김태균	Agent 최신버전에 맞게 수정 (Ver 1.3)
2011. 06. 30	0.4	김무준	Agent 최신버전에 맞게 수정 (Ver 2.4.0)
2012. 02. 14	0.5	정현두	Agent 최신버전에 맞게 수정 (Ver 2.4.0.12)
2013. 10. 16	0.6	정현두	Agent 최신버전에 맞게 수정 (Ver 2.5.0.7) RESERVED7~9 추가, STATUS_TEXT 추가

# 

1.	팩스메시지 TABLE 설명 .....	5
1.1.	SDK_FMS_SEND 테이블 필드 설명 .....	5
1.1.1.	MSG_ID .....	6
1.1.2.	USER_ID .....	6
1.1.3.	MSG_SUBTYPE .....	6
1.1.4.	SCHEDULE_TYPE .....	6
1.1.5.	DEST_TYPE .....	6
1.1.6.	SUBJECT .....	7
1.1.7.	NOW_DATE .....	7
1.1.8.	SEND_DATE .....	7
1.1.9.	CALLBACK .....	7
1.1.10.	KT_OFFICE_CODE .....	7
1.1.11.	CDR_ID .....	7
1.1.12.	DEST_COUNT .....	8
1.1.13.	DEST_INFO .....	8
1.1.14.	ATTACH_FILE .....	8
1.1.15.	RESERVED 1~9 .....	8
1.1.16.	SEND_STATUS .....	8
1.1.17.	SEND_COUNT .....	9
1.1.18.	SEND_PROC_TIME .....	9
1.1.19.	STD_ID .....	9
1.2.	SDK_FMS_REPORT 테이블 필드 설명 .....	9
1.2.1.	JOB_ID .....	10
1.2.2.	SUCC_COUNT .....	10
1.2.3.	FAIL_COUNT .....	10
1.2.4.	CANCEL .....	10
1.3.	SDK_FMS_REPORT_DETAIL 테이블 필드 설명 .....	11
1.3.1.	MSG_ID .....	11
1.3.2.	JOB_ID .....	11
1.3.3.	SUBJOB_ID .....	11
1.3.4.	DEST_NAME .....	12
1.3.5.	PHONE_NUMBER .....	12
1.3.6.	DELIVER_DATE .....	12
1.3.7.	FAX_PAGE .....	12
1.3.8.	FEE .....	12
1.3.9.	STAT_STATUS .....	12
1.3.10.	MSG_SUBJOB_TYPE .....	13
1.3.11.	TCS_RESULT .....	13
1.4.	SDK_FMS_RECEIVE 테이블 필드 설명 (팩스 수신 테이블) .....	13
1.4.1.	SDK_FMS_RECEIVE .....	14
1.4.2.	JOB_ID .....	14

1.4.3.	SUBJOB_ID .....	14
1.4.4.	ANI_NUMBER .....	14
1.4.5.	DEST_NUMBER .....	14
1.4.6.	FILE_NAME .....	14
1.4.7.	FAX_PAGE .....	14
1.4.8.	FEE .....	14
1.4.9.	STAT_STATUS .....	14
<b>2.</b>	<b>통계 및 기타 TABLE 설명 .....</b>	<b>15</b>
2.1.	SDK_RECV_STAT .....	15
2.2.	SDK_SEND_STAT .....	15
<b>3.</b>	<b>SAMPLE QUERY .....</b>	<b>16</b>
3.1.	MYSQL, MS-SQL일 경우 .....	16
3.2.	ORACLE일 경우 .....	17
<b>4.</b>	<b>테스트 프로그램 사용 .....</b>	<b>18</b>
4.1	WINDOWS 환경 .....	18
4.2	LINUX/UNIX 환경 .....	18
<b>5.</b>	<b>응답코드 .....</b>	<b>19</b>
<b>6.</b>	<b>응답코드 - TCS_RESULT .....</b>	<b>21</b>

## 1. 팩스메시지 Table 설명

### 1.1. SDK\_FMS\_SEND 테이블 필드 설명

Column 명	Type	NotNull	Default	설 명
MSG_ID	INT	Y		고유 메시지 구분값 (자동증가 key)
USER_ID	VARCHAR(20)	Y		회원 ID
MSG_SUBTYPE	INT	Y	20	팩스 메시지 분류 (20: Local, 21: 서버 업로드)
SCHEDULE_TYPE	INT	Y	0	발송시점 구분 (즉시전송:0, 예약전송:1)
DEST_TYPE	INT	Y	0	수신자 정보 저장 타입 (0:TEXT 고정)
SUBJECT	VARCHAR(50)			제목
NOW_DATE	VARCHAR(20)			DB 입력 시간: YYYYMMDDHHMMSS
SEND_DATE	VARCHAR(20)	Y		발송 희망 시간: YYYYMMDDHHMMSS
CALLBACK	VARCHAR(20)			콜백번호(회신번호)
KT_OFFICE_CODE	VARCHAR(20)			KT 유통망 코드
CDR_ID	VARCHAR(20)			과금 ID
DEST_COUNT	INT	Y	0	수신자 목록 개수 (Max : 100)
DEST_INFO	TEXT	Y		착신자 정보 이름과 번호 저장
ATTACH_FILE	TEXT	Y		로컬 저장되어있는 첨부파일명.(MAX: 20byte) 프로그램에서 업로드.
RESERVED1	VARCHAR(50)			여분필드 1 (임의로 사용가능)
RESERVED2	VARCHAR(50)			여분필드 2 (임의로 사용가능)
RESERVED3	VARCHAR(50)			여분필드 3 (임의로 사용가능)
RESERVED4	VARCHAR(50)			여분필드 4 (임의로 사용가능)
RESERVED5	VARCHAR(50)			여분필드 5 (임의로 사용가능)
RESERVED6	VARCHAR(50)			여분필드 6 (임의로 사용가능)
RESERVED7	VARCHAR(50)			여분필드 7 (임의로 사용가능)
RESERVED8	VARCHAR(50)			여분필드 8 (임의로 사용가능)
RESERVED9	VARCHAR(50)			여분필드 9(임의로 사용가능)
SEND_STATUS	INT	Y	0	SEND 전송 처리 상태
SEND_COUNT	INT	Y	0	서버로 전송 실패 시 재전송하는 회수
SEND_RESULT	INT	Y	0	전송결과 서버 ACK 값
SEND_PROC_TIME	VARCHAR(20)			전송 처리 시간
STD_ID	INT			타 규격 연동 시 사용

### 1.1.1. MSG\_ID

각 테이블마다 고유하게 기록되는 키 값으로 각 메시지를 구별할 수 있습니다.  
(Agent에서 따로 관리하는 메시지 구분값입니다.)  
오라클 DB의 경우 MSG\_ID의 값은 Agent에서 제공하는 시퀀스를 사용하면 됩니다.

- 오라클 MSG\_ID 시퀀스 명 : SDK\_FMS\_SEQ
- 데이터 입력 방법 : SDK\_FMS\_SEQ.nextval

### 1.1.2. USER\_ID

사용자 식별 ID 입니다.  
(Agent에서 따로 관리하는 업체별 사용자 아이디)

### 1.1.3. MSG\_SUBTYPE

각 메시지의 고유 타입으로 팩스는 아래와 같이 두 가지로 나뉩니다.

값	메시지 타입	팩스 내용	설명
20	팩스 메시지	팩스 파일	로컬에 있는 문서
21	팩스 메시지	서버에 업로드된 팩스 파일	이미 크로샷 서버에 업로드한 문서

### 1.1.4. SCHEDULE\_TYPE

발송 시점을 나타내며, 기본값은 0 입니다.

- '0' **즉시 전송입니다.** 즉시전송의 경우 SEND\_DATE 값에 상관없이 즉시 발송됩니다.
- '1' **예약 전송입니다.** 예약전송의 경우 SEND\_DATE 시간에 맞춰 발송됩니다.

### 1.1.5. DEST\_TYPE

메시지 전송 시 수신자 정보에 대한 저장 방식이며, 수신자 정보는 일반 텍스트 형태로만 보낼 수 있습니다.  
(고정값 '0' )

### 1.1.6. SUBJECT

제목으로 각 메시지를 구분하는 데이터로 사용하며, 실제 발송 시 서버로 전송되지는 않습니다

예) '하계이벤트 공지'

### 1.1.7. NOW\_DATE

DB 입력되는 시간으로서 시간은 24시간 기준(YYYYMMDDHHMMSS)으로 입력됩니다.

예) 2010년 8월 3일 12시 40분 35초에 입력이 될 경우 - 20100803124035

### 1.1.8. SEND\_DATE

발송 희망 시간으로 전송 예정 시작 시간이며 시간은 24시간 기준(YYYYMMDDHHMMSS)으로 입력됩니다.

예) 2010년 8월 3일 12시 40분 35초에 입력이 될 경우 - 20100803124035

### 1.1.9. CALLBACK

회신번호 입니다. (보내는 사람 번호 입니다.)

예) 01011112222

### 1.1.10. KT\_OFFICE\_CODE

KT 전문점 코드로 전문점 코드가 있을 경우 저장하고, 없을 경우 저장하지 않으셔도 됩니다.  
(어느 연동전문점에서 발송한 메시지인지를 기록하는 부분으로 KT에서 발급받는 코드입니다.)

### 1.1.11. CDR\_ID

과금 지정 ID로 다수의 발송 ID(SP\_ID)를 가진 경우, CDR\_ID에 입력된 특정 아이디로 과금하는 기능입니다.  
(A사가 자사의 메시지와 B사의 메시지 발송 대행을 함께하는 경우, A사는 로그인 시 A사 정보로 로그인 하며, A사 메시지 발송 시에는 CDR\_ID값이 NULL, B사 메시지 발송 시에는 CDR\_ID에 B사의 SP\_ID를 넣고 발송하면 됩니다.)

CDR\_ID가 없을 경우, 설치 시 입력한 SP\_ID(Login ID)에 통합 과금되며, 지정된 ID가 잘못된 ID이거나 실 가입자가 아닐 경우에도 SP\_ID 에 과금됩니다

**1.1.12. DEST\_COUNT**

수신자 개수 값이며, 동보 전송시 수신자 수(DEST\_INFO 필드의 수신자 수)에 해당 하는 값을 넣으면 됩니다.  
최대 100건 까지 가능합니다

**1.1.13. DEST\_INFO**

수신자 정보이며, 이름/전화번호, 구분자로 구성되어 있습니다. 규칙은 아래와 같습니다.

- 이름과 전화번호 사이 구분자 : ^
- 수신자와 수신자 사이 구분자 : |

예) '홍길동^01011112222|아무개^01022223333|제삼자·01044445555'

**전화번호는 숫자만 입력이 가능 합니다. 02-322-2222 ('-' 는 제외 해야 합니다)**

**1.1.14. ATTACH\_FILE**

팩스 문서를 파일로 전송하고자 할 경우 Local에 저장된 팩스 파일 또는 서버에 이미 업로드된 파일의 전체 경로와 이름을 저장합니다. 여러 파일 지정 시 구분자는 ';' 문자를 사용합니다.

예) myfax.doc

**1.1.15. RESERVED 1~9**

여유 필드로 사용자가 임의로 사용 가능합니다.

메시지 요청이 완료가 되면, SDK\_SMS\_SEND 테이블에서 내역이 삭제되며,  
SDK\_FMS\_REPORT 테이블로 내용이 이동하게 됩니다.

**1.1.16. SEND\_STATUS**

Agent에서 전송 처리를 위해서 필요한 값이며, 전송 처리 상태를 나타냅니다.  
기본값은 0이며, 전송 메시지 입력 시 항상 0으로 입력합니다.

값	설명
0	메시지 입력
1	Agent 처리 시작 (Fetch)
2	서버 전송 중
3	발송 완료 (Row 삭제)
-1	실패



**1.1.17. SEND\_COUNT**

Agent가 메시지를 요청을 한 회수로, 최대 3번까지 재시도한 후 성공하지 못했을 경우 실패처리 합니다.  
Xroshot 서버에서 자체적으로 재시도 회수가 구현되어 있으며 **Agent에서는 기능을 제공하지 않습니다.**

**1.1.18. SEND\_PROC\_TIME**

Agent에서 서버로 메시지 전송을 처리한 시간입니다

**1.1.19. STD\_ID**

타 규격 연동 시 에이전트가 사용하는 필드 입니다. (Agent에서 내부적으로 사용)

**1.2. SDK\_FMS\_REPORT 테이블 필드 설명**

Column 명	Type	NotNull	Default	설 명
MSG_ID	INT	Y	0	고유 메시지 구분값
USER_ID	VARCHAR(20)	Y		회원 ID
JOB_ID	INT	Y	0	서버에서 관리되는 고유 ID 값
MSG_SUBTYPE	INT	Y	20	팩스 메시지 분류
SCHEDULE_TYPE	INT	Y	0	즉시전송:0, 예약전송:1
DEST_TYPE	INT	Y	0	수신자 정보 저장 타입 (0:TEXT 고정)
SUBJECT	VARCHAR(50)			제목
NOW_DATE	VARCHAR(20)			DB 입력 시간: YYYYMMDDHHMMSS
SEND_DATE	VARCHAR(20)	Y		발송 희망 시간: YYYYMMDDHHMMSS
CALLBACK	VARCHAR(20)			콜백번호(회신번호)
KT_OFFICE_CODE	VARCHAR(20)			KT 유통망
CDR_ID	VARCHAR(20)			과금 ID
DEST_COUNT	INT	Y	0	수신자 수
DEST_INFO	TEXT	Y		수신자 정보
ATTACH_FILE	TEXT	Y		로컬 저장 된 첨부파일 명으로 프로그램에서 업로드 함
RESERVED1	VARCHAR(50)			여분필드 1
RESERVED2	VARCHAR(50)			여분필드 2
RESERVED3	VARCHAR(50)			여분필드 3
RESERVED4	VARCHAR(50)			여분필드 4
RESERVED5	VARCHAR(50)			여분필드 5
RESERVED6	VARCHAR(50)			여분필드 6

Column 명	Type	NotNull	Default	설 명
RESERVED7	VARCHAR(50)			여분필드 7
RESERVED8	VARCHAR(50)			여분필드 8
RESERVED9	VARCHAR(50)			여분필드 9
SUCC_COUNT	INT	Y	0	성공 개수
FAIL_COUNT	INT	Y	0	실패 개수
CANCEL_STATUS	INT	Y	0	기존 SDK 문서내용참조
CANCEL_COUNT	INT	Y	0	기존 SDK 문서내용참조
CANCEL_REQ_DATE	VARCHAR(20)			기존 SDK 문서내용참조
CANCEL_RESULT	INT	Y	0	기존 SDK 문서내용참조
STD_ID	INT			타 규격 연동 시 사용

### 1.2.1. JOB\_ID

서버에서 관리되는 메시지 고유 ID 값입니다.

### 1.2.2. SUCC\_COUNT

메시지 전송 성공 된 개수입니다.

### 1.2.3. FAIL\_COUNT

메시지 전송 실패 된 개수입니다.

### 1.2.4. CANCEL

CANCEL\_STATUS, CANCEL\_COUNT, CANCEL\_REQ\_DATE, CANCEL\_RESULT 필드는 기존 SDK 동작 시 사용하던 필드이나 현재는 사용하지 않습니다. 오류 발생을 방지하기 위해서 Schema에만 추가되어 있습니다.

### 1.3. SDK\_FMS\_REPORT\_DETAIL 테이블 필드 설명

Column 명	Type	NotNull	Default	설 명
MSG_ID	INT	Y	0	고유 메시지 구분값
USER_ID	VARCHAR(20)	Y		회원 ID
JOB_ID	INT	Y	0	서버에서 관리되는 메시지 고유 ID 값
SUBJOB_ID	INT	Y	0	메시지가 동보전송일 경우 세부 ID 값
SEND_DATE	VARCHAR(20)	Y		발송 희망 시간: YYYYMMDDHHMMSS
DEST_NAME	VARCHAR(20)	Y		수신자 이름
PHONE_NUMBER	VARCHAR(20)	Y		전화번호
RESULT	INT	Y	0	전송결과값
TCS_RESULT	INT		-2	상세 전송 결과값
DELIVER_DATE	VARCHAR(20)			팩스 전달 시간: YYYYMMDDHHMMSS
FEE	FLOAT			요금
FAX_PAGE	INT	Y	0	팩스 페이지 수
REPORT_STATUS	INT	Y	0	리포트 수집 처리 상태
REPORT_COUNT	INT	Y	0	리포트 요청 처리 횟수
REPORT_REQ_DATE	VARCHAR(20)			리포트 요청 시간
REPORT_RES_DATE	VARCHAR(20)			리포트 응답 시간
MSG_SUBJOB_TYPE	INT			메시지 Sub Job Type (세부타입)
STAT_STATUS	INT	Y	0	통계 처리 상태
STATUS_TEXT	INT			전송결과 부가정보

#### 1.3.1. MSG\_ID

SDK\_SMS\_SEND 테이블과 동일한 키 값이 저장됩니다.

#### 1.3.2. JOB\_ID

서버에서 관리되는 메시지 고유 ID 값입니다.

#### 1.3.3. SUBJOB\_ID

메시지가 동보전송일 경우 세부 메시지에 대한 고유 ID 값입니다. (1, 2, 3, ..)

**1.3.4. DEST\_NAME**

수신자 이름입니다.

예) 홍길동 (DEST\_INFO 필드 참고)

**1.3.5. PHONE\_NUMBER**

수신자 전화번호 입니다.

예) 01011112222 (DEST\_INFO 필드 참고)

**1.3.6. DELIVER\_DATE**

실제로 메시지가 발송된 시간입니다.

예) 2010년 8월 3일 12시 40분 35초에 입력이 될 경우 - 20100803124035

**1.3.7. FAX\_PAGE**

팩스 페이지 수 입니다.

예) 3 - 팩스페이지 수가 3장 입니다.

**1.3.8. FEE**

요금입니다.

**1.3.9. STAT\_STATUS**

통계처리 상태를 나타냅니다.

값	설명
0	초기 입력
1	통계 처리 시작 (Fetch)
2	통계 처리 중
3	통계 처리 완료

**1.3.10. MSG\_SUBJOB\_TYPE**

값	설명
0x01	문자 메시지
0x02	음성 메시지 (TTS)
0x03	음성 메시지 (FILE)
0x05	팩스 메시지
0x0D	음성 메시지 (다단계 설문)

**1.3.11. TCS\_RESULT**

SDK가 제공하던 결과값은 RESULT에 저장되며, TCS\_RESULT에는 신규 서버가 제공하는 상세 전송 결과값이 저장됩니다. 참조용으로 사용됩니다.

**1.3.12. STATUS\_TEXT**

전송결과 부가정보 (이통사 스팸차단 부가서비스에 의한 차단 등)

**1.4. SDK\_FMS\_RECEIVE 테이블 필드 설명 (팩스 수신 테이블)**

Column 명	Type	NotNull	Default	필수	설 명
JOB_ID	INT	Y	0		서버에서 관리하는 고유 ID 값
SUBJOB_ID	INT				Default : 1
ANI_NUMBER	VARCHAR(20)				발신자 전화번호
DEST_NUMBER	VARCHAR(20)				수신자 팩스번호
FILE_NAME	VARCHAR(250)				팩스 수신 파일 이름
RESULT	INT	Y	0		수신 결과 (Default : 2)
TCS_RESULT	INT	Y	-2		상세 전송 결과값
STIME	VARCHAR(20)				호 연결 시간
RTIME	VARCHAR(20)				음성 메시지 플레이 시간
FEE	FLOAT				과금
DURATION	VARCHAR(20)				통화 시간 (팩스 수신시간)
FAX_PAGE	INT	Y	0		팩스 페이지 수
MSG_ID	INT				각 업체에서 사용하는 유니크 한 값
RECV_DATE	VARCHAR(20)				수신한 날짜
STAT_STATUS	INT	Y	0		통계 처리 상태 (default: 0) ->통계 처리 후 1로 바뀜
UMS_MEMO	VARCHAR(100)				기존 SDK 참고
DEL_TM	VARCHAR(14)				기존 SDK 참고

**1.4.1. SDK\_FMS\_RECEIVE**

MO 서비스 신청 시 03030 통신번호를 신청하여 팩스 수신을 할 수 있는 기능입니다.

**1.4.2. JOB\_ID**

서버에서 관리되는 메시지 고유 ID 값입니다.

**1.4.3. SUBJOB\_ID**

팩스 수신 시에는 1로 고정됩니다.

**1.4.4. ANI\_NUMBER**

발신자 전화번호 입니다.

**1.4.5. DEST\_NUMBER**

수신자 전화번호 입니다.

**1.4.6. FILE\_NAME**

팩스로 수신된 TIF 파일의 이름입니다.

**1.4.7. FAX\_PAGE**

팩스 페이지 수 입니다.

**1.4.8. FEE**

요금입니다.

**1.4.9. STAT\_STATUS**

통계처리 상태를 나타냅니다.

값	설명
0	초기 입력
1	통계 처리 시작 (Fetch)
2	통계 처리 중
3	통계 처리 완료

## 2. 통계 및 기타 Table 설명

### 2.1. SDK\_RECV\_STAT

Column 명	Type	NotNull	Default	설명
RECV_YEAR	CHAR(4)	Y		년
RECV_MONTH	CHAR (2)	Y		월
RECV_DAY	CHAR (2)	Y		일
RECV_HOUR	CHAR (2)	Y		시
SMS_TOTAL	INT	Y	0	시간별 수신 건수
FMS_TOTAL	INT	Y	0	시간별 수신 건수

### 2.2. SDK\_SEND\_STAT

Column 명	Type	NotNull	Default	설명
SEND_YEAR	VARCHAR(4)	Y		년
SEND_MONTH	VARCHAR (2)	Y		월
SEND_DAY	VARCHAR (2)	Y		일
SEND_HOUR	VARCHAR (2)	Y		시
USER_ID	VARCHAR (20)	Y		회원 ID (업체별 사용자 ID 구분을 위해서 사용 가능)
SMS_TOTAL	INT	Y	0	문자 발송 건수
SMS_SUCC	INT	Y	0	문자 발송 성공 건수
VMS_TTS_TOTAL	INT	Y	0	음성 TTS 발송 건수
VMS_TTS_SUCC	INT	Y	0	음성 TTS 발송 성공 건수
VMS_FILE_TOTAL	INT	Y	0	음성 File 발송 건수
VMS_FILE_SUCC	INT	Y	0	음성 File 발송 성공 건수
VMS_MSTG_TOTAL	INT	Y	0	시나리오 발송 건수
VMS_MSTG_SUCC	INT	Y	0	시나리오 발송 성공 건수
VMS_SP_TOTAL	INT	Y	0	SMS PLUS 발송 건수
VMS_SP_SUCC	INT	Y	0	SMS PLUS 발송 성공 건수
FMS_TOTAL	INT	Y	0	팩스 발송 건수
FMS_SUCC	INT	Y	0	팩스 발송 성공 건수
MMS_TOTAL	INT	Y	0	장문 발송 건수
MMS_SUCC	INT	Y	0	장문 발송 성공 건수
THREAD_NO	INT	Y	0	기존 SDK 참고

### 3. Sample query

#### 3.1. MySQL, MS-SQL일 경우

##### □ 즉시 발송

```
INSERT INTO SDK_FMS_SEND
(USER_ID, MSG_SUBTYPE, SCHEDULE_TYPE, DEST_TYPE, SUBJECT, NOW_DATE, SEND_DATE, CALLBACK,
CDR_ID, DEST_COUNT, DEST_INFO, ATTACH_FILE)
VALUES
('xrobiztest5', 20, 0, 0, '제목', DATE_FORMAT(NOW(), '%Y%m%d%H%i%s'), DATE_FORMAT(NOW(),
'%Y%m%d%H%i%s'), '0226770701', '', 1, 'mjkim^0226770772', 'S25_01.txt');
```

##### □ 예약 발송

```
INSERT INTO SDK_FMS_SEND
( USER_ID, MSG_SUBTYPE, SCHEDULE_TYPE, DEST_TYPE, SUBJECT, NOW_DATE,SEND_DATE, CALLBACK,
CDR_ID, DEST_COUNT, DEST_INFO, ATTACH_FILE)
VALUES
( 'xrobiztest5', 20, 1, 0, '제목', '20091220230000', '20091220231000', '0212345678', ' ', 1, 'mjkim^0226770772',
'S25_01.txt' );
```



### 3.2. ORACLE일 경우

#### □ 즉시 발송

```
INSERT INTO SDK_FMS_SEND
(MSG_ID, USER_ID, MSG_SUBTYPE, SCHEDULE_TYPE, DEST_TYPE, SUBJECT, NOW_DATE, SEND_DATE,
CALLBACK, CDR_ID, DEST_COUNT, DEST_INFO, ATTACH_FILE)
VALUES
(SDK_FMS_SEQ.nextval, 'xrobiztest5', 20, 0, 0, '제목', TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYYMMDDHH24MISS'),
TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYYMMDDHH24MISS'), '0226770701', '', 1, 'mjkim^0226770772', 'V3_01.txt');
```

#### □ 예약 발송

```
INSERT INTO SDK_FMS_SEND
(MSG_ID, USER_ID, MSG_SUBTYPE, SCHEDULE_TYPE, DEST_TYPE, SUBJECT, NOW_DATE, SEND_DATE,
CALLBACK, CDR_ID, DEST_COUNT, DEST_INFO, ATTACH_FILE)
VALUES
(SDK_FMS_SEQ.nextval, 'xrobiztest5', 20, 1, 0, '제목', TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYYMMDDHH24MISS'),
TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYYMMDDHH24MISS'), '0226770701', '', 1, 'mjkim^0226770772', 'V3_01.txt');
```

## 4. 테스트 프로그램 사용

### 4.1 Windows 환경

agentTest.bat 실행

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
java version token=[1.6]

=====
Agent Test <v1.2.22>
=====
1> 문자 입력
2> 음성 입력
3> 팩스 입력

0> EXIT
=====
메뉴 선택 : 3

=====
팩스 입력을 선택하셨습니다.
전송할 팩스 정보를 입력해 주세요.
=====

※ 팩스 타입을 선택해 주세요.
1. 팩스 파일
2. 서버에 업로드된 파일
>> 팩스 타입 선택 : 1

※ 전송 타입을 선택해 주세요.
1. 즉시
2. 예약
>> 전송 타입 선택 : 1

>> 제목 입력 : 팩스테스트

>> 회신번호 입력 : 0222222222

※ KT OFFICE CODE가 없는 경우 입력하지 않아도 됩니다.
>> KT OFFICE CODE 입력 :

※ 해당 파일은 '<Agent 설치디렉토리>/file/fms/send/' 디렉토리에 위치해야 합니다.
>> 첨부파일 입력 : 테스트.txt

※ 수신자 정보를 입력해 주세요.
※ 예> 이름^전화번호:이름^전화번호:...
>> 수신자 정보 입력 : 테스트^0222223333
  
```

### 4.2 Linux/UNIX 환경

agentTest.sh 실행

## 5. 응답코드

※ 신규 코드와의 매핑을 통해 기존 SDK 응답코드값 지원 (결과값 0x39 : 취소)

RESULT	설 명	결과 메시지
0	전달 대기중	전송 대기중
1	음성, 팩스 메시지 호 연결중	전송 대기중
2	전송 성공	성공
3	기타 에러	전송실패
4	무응답, 단말기 꺼짐, 음영, TIME OUT, 메시지 FULL	무응답
5	통화중	통화중
6	결번, 비가입, 서비스 정지	결번
8	답변 받기 설정이 되어있는 경우 메시지 전송은 성공이나 답변이 없는 경우로 메시지 전송은 성공	성공
20	전달메시지 없음 오류	전달메시지 없음
21	크로샷 기본 머리말을 사용하여 메시지 전송 시 머리말 청취 후 버튼을 누르지 않고 전화를 끊어 버린 경우	청취거부
22	메시지 수신 거부로 전송 실패	수신거부
23	TTS 변환 실패	음성변환 실패
24	TTF 변환 실패	문서변환 실패
25	이동통신사 연동 실패	이통사 연동 실패
32	망 연동 실패	망 연동 실패
33	시간당 전송 가능 건수 초과	전송건수 초과
35	가입자당 전송가능 건수 초과	전송건수 초과
36	입력 데이터 오류	입력 데이터 오류
37	DB 작업 오류	DB 작업 오류
38	시간이 초과되어 실패 처리 (Expire)	전송시간 만료
39	관리자에 의한 삭제	관리자 삭제
40	RMP 연동 실패 : 채널을 할당받지 못한 경우	채널부족
41	크로샷 메시지 수신거부	수신거부 번호
42	대국 채널 부족, 특정지역에 한꺼번에 호가 몰릴 경우 채널을 받지 못해 발생하는 에러	채널부족
43	문자 메시지의 경우 이동통신사로 전송 완료 후 결과를 받지 못한 상태, 메시지 전송 중	이통사 전송
44	문자 메시지의 경우 스팸 메시지로 전송 실패	메시지 스팸(크로샷)
45	메시지 등록 실패, 크로샷 서버에 등록되지 않음	등록실패
46	Callcenter 전화번호 오류	상담원 연결번호 오류
47	문자 메시지의 경우 1 시간 이내, 20 건 이상 동일한 수신인에게 발송 (단, 기준 시간 및 건수는 변동 가능)	동일메시지 제한
49	문자메시지의 경우 단말기 저장 개수 초과	단말기 저장 건수 초과

RESULT	설 명	결과 메시지
50	문자메시지의 경우 단말기 일시 정지로 전송 실패	단말기 일시정지
51	문자메시지의 경우 단말기 오류	단말기 오류
52	문자메시지의 경우 서비스 불가 단말기	서비스 불가 단말기
53	통합 메시징(크로샷) 발송 잔액 부족,(크로샷 머니/PPS)	크로샷 머니 부족
54	통합 메시징(크로샷) 비가입자 (해지 포함)	비가입자
55	통합 메시징(크로샷) 가입자 일시정지 가입자	일시정지
56	로컬 임계치 제한	로컬 임계치 제한
57	NOT BOUND 상태 에러 (BIND 안됨)	바인드 오류
58	메시지 스팸 (SPAM)	메시지 스팸
59	콜백 URL 스팸 (SPAM)	회신 URL 스팸
60	콜백 번호 스팸 (SPAM)	회신 번호 스팸
61	발신번호(ANI) 스팸 (SPAM)	발신번호 스팸
62	SMSC 처리용량 초과	SMSC 용량 초과
63	월간 발송 가능 건수 초과	전송건수 초과
64	메시지 길이 오류	메시지 길이 오류
65	동보 처리 가능 건수 초과(에러)	동보 건수 초과
66	템플릿 형식 오류	템플릿 형식 오류
67	지원하지 않는 버전	연동규격 오류
68	CP 의 Job Cancel 요청에 의한 삭제	메시지 삭제 요청

## 6. 응답코드 - TCS\_RESULT

※ RESULT 의 기타에러 의 경우 TCS\_RESULT 값을 참고 하시기 바랍니다.

TCS_RESULT	설 명	결과 메시지
0	발송 성공	성공
1	시스템 장애	전송 실패
2	인증실패(인증파일이 존재하지 않는 경우)	로그인 실패
3	메시지 형식오류(메시지 규격에 맞지 않을 경우)	로그인 실패
5	인증토크유효성오류(비밀번호,SPID 가틀린경우)	로그인 실패
8	SP(가입자) 일시정지	로그인 실패
9	SP(가입자) 해지	로그인 실패
10	End-User(사용자) 존재하지 않음, 해지, 정지	로그인 실패
27	가입되지 않은 상품 발송	전송 실패
33	월간 메시지 전송 개수 초과	전송 실패
101	메시지 내용 스팸	전송 실패
102	발신자 스팸	전송 실패
103	착신자 스팸	전송 실패
104	회신 번호 스팸	전송 실패
112	레포트 수신 시간 만료(메시지전송후 24 시간 레포트 못받는 경우 )	전송 실패
200	통화중	전송 실패
201	무응답(단말기 무응답)	전송 실패
202	착신 가입자 없음	전송 실패
203	비가입자, 결번, 서비스 정지	전송 실패
204	단말기 전원 꺼짐	전송 실패
205	음영 지역	전송 실패
206	단말기 메시지 Full	전송 실패
207	Unknown / 단말기 형식 오류	전송 실패
208	메시지가 Overflow 되어 받지 못함	전송 실패
209	번호 이동된 가입자	전송 실패
210	SMS 착신전환 회수 초과	전송 실패
211	기간만료	전송 실패
212	SKT 가입자 없음	전송 실패(SKT 고객)
213	NPDB 오류	전송 실패
214	Sub Type 오류	전송 실패(SKT 고객)
215	한글/ 영문외의 가입자일 경우	전송 실패(SKT 고객)
216	수신번호가 오류인 경우 자리수 부족 및 초과	전송 실패(SKT 고객)

TCS_RESULT	설 명	결과 메시지
221	Message Sequence Number 가 틀린경우	전송 실패(SKT 고객)
222	잘못된 Date type 인 경우	전송 실패(SKT 고객)
226	CallbackURL 사용자 아님	전송 실패
227	착신번호 에러(자리수에러)	전송 실패
228	착신번호 에러(없는 번호)	전송 실패
400	잘못된요청	VMS/FMS 전송실패
403	금지	VMS/FMS 전송실패
404	찾을수없음: 사용자를찾을수없음	VMS/FMS 전송실패
486	사용중(통화중)	VMS/FMS 전송실패
487	요청이종료됨(전화를 받지 않음)	VMS/FMS 전송실패
500	SIP 서버내부오류	VMS/FMS 전송실패
503	SIP 서비스를사용할수없음	VMS/FMS 전송실패
504	SIP 서버시간종료	VMS/FMS 전송실패
600	모두사용중	VMS/FMS 전송실패
603	SIP 서버 거부	VMS/FMS 전송실패
2100	메시지 포맷 오류	MMS 전송실패
2101	올바른 콘텐츠가 아님	MMS 전송실패
2103	미지원 단말	MMS 전송실패
2104	컨텐츠 크기가 커서 처리할 수 없음	MMS 전송실패
2106	발신번호 오류	MMS 전송실패
2107	착신번호 오류	MMS 전송실패
2152	Content-Type 오류	MMS 전송실패
4305	비가용폰 오류	MMS 전송실패
4404	수신자별 CALLBACK 스팸 처리 오류	MMS 전송실패
5300	알 수 없는 단말기 문제로 수신 불가 오류	MMS 전송실패